



תקנות משק החשמל (תנאים ונחיים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון), התשע"ב - 2012

ב托וך סמכותי לפי סעיפים 7 ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996¹ (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, אני מתקין תקנות אלה:

הוספה 1. בתקנות משק החשמל (תנאים ונחיים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח - 1997, אוחרי תקנה 15ב יבוא:

"**סימן ז'**: רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי

הגדירות 15ג. (א) לעניין סימן זה –

"**עמדת טעינה**" – מכשיר חשמלי
יעודי המשמש לטעינת רכב חשמלי בלבד;

"**רכב חשמלי**" – רכב מסוג M או N כמשמעותו בתקנה 127א לתקנות
התעבורה, התשכ"א – 1961², המונע באופן
מלא או חלקית מאנרגיה חשמלית.

15ד. (א) על רישיון הספקה לטעינת רכב
חשמלי יחולו תקנה 15א למעט פסקה (2),
ותקנה 15ב;

(ב) בנוסף, מבקש רישיון הספקה לטעינת
רכב חשמלי יציין בבקשתו את ההסדרים
ה הבאים:

**פרטי בקשה
לרישיון
הספקה
لطעינת רכב
חשמלי**

(1) תיאור מלא של עמדת
הטעינה והצמוד שישמשו
להספקת חשמל לרכב
חשמלי, לרבות תכנית
חשמלית של העדה,
האמצעים למדידת כמות
החשמל הנצרך ממנה, זיהוי
הרכב הנטען, ומנגנוני
התקשרות שייהיו בה בין
עמדת הטעינה לבין בעל
רישיון חלוקה, כדי לאפשר,
כל הנדרש, בקרה וניהול
העומסים על רשות החשמל,
והתחשבנות עבור צריכת
החשמל בין בעל הרישיון לבין
לקוחותיו הקבועים
והמזדמנים;

(2) פירוט ההתקשרות או

¹ ס"ח התשנ"ו, עמי 208; התשס"ז, עמי 132.

² ק"ת התשכ"א, עמי 1425.

ההסדרים עם בעל רישיון
חלוקת לעניין ביצוע הפעולות
נושא הרישיון;

(3) פירוט האמצעים למתן
שירותים ללקוחות באמינות
וברכיפות.

15. (א) הסכם התקשרות בין בעל רישיון
הספקה לטיענת רכב חשמלי לבין לקוחות לא
יכלול –

טעינה
חופשית

(1) הוראות המגבילות אפשרות הלכוח
להפסיק את ההסכם בכל זמן;

(2) הוראות המגבילות אפשרות הלכוח
להטעין את רכבו באמצעות בעלי
רישיונות אחרים;

(ב) בעל רישיון הספקה לטיענת רכב
חשמלי –

(ג) לא יסרב לתת שירותים ללקוחות
מוזמנים;

(2) לא ייתן עדיפות בהספקה האנרגיה
החשמלית ללקוחות הקבועים על פני
לקוחות מזומנים; לעניין זה, "עדיפות" –
למעט עלות הטעינה שפורסמה לפי תקנה
15.

15. בעל רישיון הספקה לטיענת רכב
חשמלי יפרסם את עלות הטעינה ללקוחות
מוזמנים במקומות בולטים לעין.

פרסום עלות
הטעינה

15. (א) ראה בעל רישיון חלוקה כי יש
חשש לאמינות ולרכיפות חלוקת החשמל
כתוצאה מטעינת רכב חשמלי, יפעיל
אמצעים שונים לרבות מכשור מתאים
לבקרה ולניהול עומסי הביקוש על רשות
החלוקת.

בקרה על
רשות החלוקה

(ב) בעל רישיון חלוקה, יאפשר אספקת
חשמל לטיענת רכב חשמלי ~~בעיריפים~~
שונים, ככל שייקבעו."

ד"ה עוזי לנדרו
שר האנרגיה והמים

ג' נובמבר, התשע"ב
2012,
/ 2 אג

(חט 3-2811)